

PALESA



OPRAWY SOLARNE

CZ: Solární svítidla/ SK: Slnéčné svietidlá/ EN: Solar luminaires



	A	B										
	INDEX	ABC			Lm		Tc[K]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	Barcode
A	013526	PALESA LED	1 W	SMD LED	75 lm	Microvawe	4000 K	Czarny Černá Čierná Black	231	83	89	5902808803294
	013528	PALESA LED	1 W	COB	35 lm		4000 K		231	83	89	5902808803317
B	013527	PALESA LED	1 W	SMD LED	75 lm	Microvawe	4000 K	Szary RAL 7047 Šedá RAL 7047 Šedá RAL 7047 Grey RAL 7047	231	83	89	5902808803300
	013529	PALESA LED	1 W	COB	35 lm		4000 K		231	83	89	5902808803324

AC 230V	60°	NON-DIM	IN&OUT
>80	50000 h	65	

Materiał / Materiál / Material

PL: ABS

CZ: ABS

SK: ABS

EN: ABS

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Akumulator 3,7V 1800mA

CZ: Akumulátor 3,7V 1800mA

SK: Akumulátor 3,7V 1800mA

EN: Battery 3,7V 1800mA

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Po zmierzchu oprawa z czujnikiem ruchu zapala się na 100% jasności przy wykryciu ruchu, a po 10s bez wykrycia ruchu przygasa na 50%. Oprawa bez czujnika ruchu zapala się na 100% jasności. Za dnia oprawa nie zapala się

CZ: Po setmění se svítidlo se snímačem pohybu rozsvítí při detekci pohybu na 100% jas a po 10 s bez detekce pohybu se ztlumí o 50%. Svítidlo bez snímače pohybu se rozsvítí na 100% jas. Svítidlo se nerozsvítí během dne

SK: Po súmraku sa svietidlo so snímačom pohybu pri detekcii pohybu rozsvieti na 100% jas a po 10 s bez detekcie pohybu sa stlmí o 50%. Svietidlo bez snímača pohybu sa rozsvieti na 100% jas. Svietidlo sa počas dňa nerozsvieti

EN: After dusk, the luminaire with a motion sensor lights up with 100% brightness when motion is detected, and after 10s without motion detection, it dims by 50%. The luminaire without a motion sensor lights up at 100% brightness. The luminaire does not light up during the day

Brolux